


 ausgezeichnet mit
DESIGN PLUS
 powered by light building

 product
 design
 award
 2011

M GOLD
 AWARD
 DESIGN-
 TECHNOLOGY
 AWARD
 MATERIALICA 2011

 German
 Design Award
 2012
 NOMINEE

INDUSTRIE
 PREIS 2011
 KATEGORIESEGER





 reddot design award
 winner 2012


 Designpreis
 Deutschland
 2011
 NOMINEE

Technische Daten (BioKey Edelstahl Tastatur, Tür Integration, Premium Plus mit zwei Relais)

Code: Reine Edelstahl Taste (gebürstet), Ziffer mit Laser Technik
 Temperaturverträglichkeit: -40 bis +85 Grad
 IP Klasse : 65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)
 Kapazität: 1 Mastercode & max.150 Benutzercode, 2 Relais (Potentialfrei Kontakt)

➤ Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der BioKey Leser im Lieferzustand ist, leuchten mindestens die rote und die grüne LEDs konstant. Wenn die Alarm Funktion vorhanden ist, Blaue LED ON = Scharf und Blaue LED Aus = Unscharf.

Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Verwaltungsmodus	Mastercode ändern (Menü 1)	* Aktueller Mastercode * 1 * Neuer Mastercode * Bei der Auslieferung ist ein Mastercode 2589 vergeben. Beispiel: * 2589 * 1 * 2587 *
	Benutzercode setzen/ändern (Menü 2)	* Mastercode * 2 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] * Benutzercode * Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150. Bei der Auslieferung ist <u>kein</u> Benutzercode vergeben. Wenn zwei Relais (Relais 1 und Relais 2) vorhanden, Benutzercode Nummer mit <u>Ungeraden Zahlen</u> (wie 1,3,..) für Relais 1 und Nummer mit <u>Geraden Zahlen</u> (wie 2,4..) für Relais 2. Beispiel: * 2589 * 2 * 5 * 2580 * (Benutzercode 2580 mit Index 5, ungerade, für Relais 1) Beispiel: * 2589 * 2 * 8 * 2800 * (Benutzercode 2800 mit Index 8, gerade, für Relais 2)
	Benutzercode löschen 1.Variante (Menü 3)	* Mastercode * 3 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] * Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150. Beispiel: * 2589 * 3 * 8 * (Benutzercode mit der Index Nummer 8 wird gelöscht)
	Bestimmten Benutzercode löschen, 2.Variante (Menü 3)	* Mastercode * 3 * 0 * Benutzercode * Beispiel: * 2589 * 3 * 0 * 2580 * (Benutzercode 2580 wird gelöscht)
	Relaiszeit ändern (Menü 4)	* Mastercode * 4 * Relais Auswahl [1 oder 2] * Zeit [1-60] * Relais Auswahl: 1 oder 2. Relaiszeit: von 1 bis 60 Sekunden. Bei der Auslieferung ist die Relaiszeit auf 3 Sekunden voreingestellt. Beispiel: * 2589 * 4 * 1 * 9 * (Schaltzeit vom Relais 1 wird auf 9 Sekunden umgestellt)
Normaler Modus	Tür öffnen	Benutzercode eingeben  Ist der Benutzercode richtig, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet. Ist der Benutzercode falsch, leuchtet die rote LED. Beispiel: 2580 
Reset	Alle löschen & zurücksetzen auf Lieferzustand (Menü 0)	1) Löschtaste bei der Blackbox Platine (Innen) für 5 Sekunden gedrückt halten   Black Box 2) oder direkt vor der Edelstahl Tastatur: * Aktueller Mastercode * 0 * Aktueller Mastercode * -> alle LEDs leuchten konstant und Werkeinstellung (Mastercode=2589) ist wieder hergestellt Beispiel: * 2587 * 0 * 2587 *

- Regelmäßige Zahlenkombination wie 8888, 123456etc. sind nicht erlaubt. Master/Benutzcode: **4-6-stellig**.
 - Bei Erfolg blinken die rote und grüne LED 2 Mal im Gleichtakt. Bei Timeout blinkt die rote LED 3 Sekunden.
 - Sperrung:** Wird 10 Mal hintereinander ein falscher Code eingegeben, so wechselt das Gerät in einen Sperrmodus. Hierdurch wird verhindert, dass unbefugte Personen sich ungestört Zutritt verschaffen können. Ist das Gerät im Sperrmodus, reagiert er auf die weitere falsche Eingabe nicht. Der Sperrmodus ist zunächst zeitlich begrenzt. Nach weiteren 10 Fehlversuchen verlängert sich jeweils die Sperrzeit (Sperrintervalle: 1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, danach 2 Stunde). Zur Entsperrung: **Benutzercode** 
- IDENCOM Germany GmbH, Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin, Germany
 Tel. +49-30-398839 310, Fax. +49-30-398839 318 E-Mail: support@idencom.com www.idencom.com
 IDENCOM Germany GmbH- October 16 – Printed in Germany- All rights reservedBioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG (Schweiz Switzerland). All other names are the property of these respective owners.